



MoriX Wallet ユーザーガイド

Youtubeで説明動画配信中

送受金編 <https://youtu.be/FtK2OsIyVMc>

初期設定編 <https://youtu.be/b77N2EkKkSM>

二一モニツク設定編 <https://youtu.be/CXoJnGUiVJk>

Page 3
始める前に

外観 Page 4

ダイアグラム Page 6

クイックスタート Page 7

Page 11
Mobile アプリ
レイアウト

BLE ペアリング Page 13

指紋登録 Page 14

最初のWalletログイン/作成 Page 15

暗号通貨の追加 Page 18

トランザクション - 受取 Page 21

トランザクション - 送金 Page 22

追加設定 Page 23

Page 36
スタンドアローン
モード

LED 表示とディスプレイ Page 37

ハイライト Page 38

Page 26
Mac アプリ
レイアウト

BLE ペアリング Page 27

指紋登録 Page 28


Walletへの最初のログイン Page 29

暗号通貨の追加 Page 32

トランザクション - 受取 Page 33

トランザクション - 送金 Page 34

設定 Page 35



MoriXWalletをご購入いただきありがとうございます！
お客様のMoriXWalletはすぐに使用できるようになります。
是非お楽しみください！

- 1) 箱を開けてハードウェアの確認をしてください。
- 2) 箱の中身をご確認ください。
 - USB ケーブル 1本
 - ハードウェアウォレット 1枚
 - USB ドッキング 1個
 - ニーモニック復元コード記録用シート 2枚

Setting up

重要注意事項

- **必ずニーモニックを「ニーモニック復元コード記録用シート」に正確に記入し、バックアップを取ってください。Walletの紛失時や初期化時の復元に必要となります。**
- **指紋照合を10回間違えると、以前の指紋登録やニーモニックは初期化されます。**
- **けがなど万が一に備え、指紋は2本以上ご登録ください。**



マイクロUSB
コネクター

指紋認証センサー
8指紋まで登録可




E-ink ディスプレイ

LED #1 LED #2

キーコード

- それぞれ別々のコードがカードに付与されています。
- アプリ利用の際、カードを識別するキーコードとして表示されます。
- キーコードは次のトラッキング用途等で使われます。 - 製造、サービス、保証



USB ポート

電源ボタン

- **1回押し** - 電源オン(LED#1青,LED#2青点滅)
- **2回押し(ダブルクリック)** - BLE セキュアペアリングモードを起動(LED#1青,LED#2緑点滅)
- **4秒以上長押し** - 電源オフ(E-inkはリフレッシュの為一度黒くなってから無地になります)
- **USBに接続** - 自動的に電源がオンになります



スタンドアロンモード利用時の操作順序

- 1回押し** - 次の画面に切替表示操作
- 電源オン
(LED#1青, LED#2青点滅)
 - 指紋の照合待ち
(LED#1, LED#2青点滅)
 - 照合OK(LED#1青, LED#2緑)
 - メインウォレットへアクセス
(LED#1青, LED#2青点滅)
 - 1番目の暗号通貨サマリーを表示
 - 1番目の暗号通貨QRコードを表示
 - 1番目の暗号通貨アドレスを表示
 - 2番目の暗号通貨サマリーを表示
… 3番目、4番目… … …

BLE モード省電力ポリシー:

•MoriXWalletカードがBLEモードでホストアプリに接続した状態で、**60秒間アプリとカード間で操作が無い場合**、バッテリーの継続的な消費を回避する為、BLEは**切断**されます。その際、アプリから**"セッションの有効期限切れ"**が通知されます。

•MoriXWalletカードにBLE又はUSB接続が無い場合、バッテリーの消費を避ける為、120秒後に自動的に電源が切れます。

•再度接続する場合はアプリから「ログアウト」し、Walletを選択して指紋照合を行い再度ログインしてください。

1x Wallet card


→ 1枚のカードに2つのWallet

→ 1xWalletにつき10暗号通貨迄



MoriXWalletは2つのWalletが作れます

- メイン Wallet + 隠し Wallet
- メインWalletから簡単に隠しWalletにログイン出来ます





注意:

- MoriXWalletがUSBポートに接続しているのに何も反応がない(LEDが点灯しない)場合がありますが、保護回路がついている為です。しばらくそのまま充電をお願いします。
- USBでPCに接続した場合: **USB モード**- MoriXWalletを充電しながらアプリでご利用いただけます。
- USB 電源アダプターに接続した場合: **BLE モード**- MoriXWalletを充電しながらBLE接続でご利用いただけます。



初めて使用する前にMoriXWalletを充電してください。

- 1) **カードをドッキングステーションに装着**してUSBポートまたはUSBアダプターに接続します。
- 2) アプリをダウンロード- **MoriXWallet App**

• モバイル



• PC



<https://apps.apple.com/jp/app/morix-wallet/id1509687923>

又は“MoriX Wallet”を検索

(Windows版は、提供を終了しております。)

A. WalletをDockingに装着する:

1



2

装着



3

押し込む

B. PCに接続する 

→ USB マークのアイコンが表示されます

→ LED#2 が黄色点滅します(充電が始まります)






BLE (Bluetooth Low Energy)

BLEでペアリングと接続:Mac アプリやモバイルアプリでご利用いただけます。



USB

ドッキングステーションを装着すればMacアプリはUSB経由でPCに接続してもご利用いただけます。



スタンドアロンモード

残高を確認したり、トランザクションをQRコードを表示して受取る事もできます。





Wallet の初期設定



1-1. BLE ペアリング
1-2. USB 接続
(Macアプリ)



2. 指紋認証登録と照合



3-1. 新しいウォレットを作成
3-2. ウォレットを復元する



4-1. 暗号通貨の追加
4-2. 暗号通貨を選択 & 同期



5. トランザクション
又は他の設定



MoriXWalletにログインして使う



1-1. BLE ペアリング
1-2. USB 接続
(Mac アプリ)



2. 指紋認証登録と照合



3. 暗号通貨の同期



4. トランザクション
送金/受取

設定


- 隠しWalletの初期化
(新規作成又は復元する)
- 隠しWalletに切替
- 指紋の登録/削除
- 暗号通貨の追加/削除
- ログアウト
- リセット
- 通貨の選択



アプリ起動画面



キーコードはMoriXWalletに
表記されており、アプリに
表示されている番号と同じ
になります。



ホーム画面



Walletの名前

このWalletの合計金額

デフォルトの通貨は、
ホストデバイス(モバイル、PC)
の地域に従って表示されます



メニューバー




設定






Wallet初期設定

1-1. BLE ペアリング
1-2. USB接続
(Macアプリ)




1)MoriXWalletカードの背面電源ボタンを2回押ししてBluetoothセキュアペアリングモードを開始します。



2)MoriXWalletカードのキーコードとアプリに表示されているキーコードが一致していることを確認し、上記リストからMoriXWalletをタップします。



3)アプリ側のペアリングコードがカード側のコードと一致している事を確認してからペアリングボタンをタップします。



4)MoriXWalletカードのLED#2が白く強めの点滅をするので、**指紋センサーにタッチ**してペアリングします。

5. Transaction(s) or Settings



Initial Wallet

1-1. BLE ヘアリング

1-2. USB接続
(Macアプリ)

2. 指紋登録 & 照合

- 1) 指紋センサーに広めの指紋をとれるように繰り返しタッチします。
- 2) %の表示がタッチするたびに上がります。
- 3) 100%まで完成したら、登録された指紋の照合確認
 - センサーに登録した指紋をタッチして“一致しました”の表示 (LED#2が **緑色に点灯**);
 - マッチングできない場合、“一致しません”の表示 (LED#2が **赤色点灯**), 再度、“照合”ボタンを押して試してください。
- 4) 指紋の登録が完了したら次へ
指紋を追加する場合は次へ

けがなど万が一に備え、指紋は2本以上ご登録ください。
(照合できなくなると、通貨のとりひきができません)





Initial Wallet

- 1-1. BLE Pa
- 1-2. USB Connection (アプリ)



※ウォレットの名前は、半角英数字が使えます。

3-1. 新しいウォレットを作成

ニーモニック復元コード記録用シート

新しいWalletを作成する時は、順番にニーモニックの言語(ワード)を書き留めてください。書き留めた言語(ワード)は、後にウォレットを復元する時の為に安全な場所に保管し、絶対に紛失しないようにしてください。

メインWallet 隠しWallet

01. _____	13. _____
02. _____	14. _____
03. _____	15. _____
04. _____	16. _____
05. _____	17. _____
06. _____	18. _____
07. _____	19. _____
08. _____	20. _____
09. _____	21. _____
10. _____	22. _____
11. _____	23. _____
12. _____	24. _____

Passphrase(任意)



- 2) 新しいWalletを作成
- 3) ニーモニックの言語を設定
- 4) ニーモニックワードの数を選択

5) **必ずニーモニックワードを“ニーモニック復元コード記録用シート”に正確に書き込んでください。**



！ウォレット紛失時などに復元する唯一の大事な作業です。



Initial Wallet



※ウォレットの名前は、半角英数字が使えます。



2)ウォレットの名前を入力
3)「ウォレットを復元する」を選択

4)「ニーモニック復元コード記録用シート」を参照する。
5)ニーモニックを、**半角スペース**で区切り、順に入力する。

6)次へをおします

次の画面で、通貨を選択すれば、完了です。



Initial Wallet

1-1. BLE Pairing
1-2. USB Connection
アプリ)

SIMなし 11:50

MoriX

ニーモニックの確認

ニーモニックフレーズが正しく書き留められている事を確認する為に、次の質問に答えてください

"ゆせん"は何番ですか？

5

10の言語は何ですか？

めいし

"さいせい"と"ほいくの番号を足算した数字を入力してください

4

パスフレーズを入力してセキュリティ強度を高める事も出来ます(任意)

Back Next

3-1. 新しいウォレットを作成

ニーモニック復元コード記録用シート

新しいWalletを作成する時は、順番にニーモニックの言語(ワード)を書き留めてください。書き留めた言語(ワード)は、後にウォレットを復元する時の為に安全な場所に保管し、絶対に紛失しないようにしてください。

メインWallet 隠しWallet

01. _____ 13. _____
02. _____ 14. _____
03. _____ 15. _____
04. _____ 16. _____
05. _____ 17. _____
06. _____ 18. _____
07. _____ 19. _____
08. _____ 20. _____
09. _____ 21. _____
10. _____ 22. _____
11. _____ 23. _____
12. _____ 24. _____


Passphrase(任意)



4-1. Add Cryptocurrencies
4-2. Select a cryptocurrency & Synchronizations

5. Transaction(s) or Settings


- 1) 書き留めて頂いた「ニーモニック復元コード記録用シート」からアプリの質問に回答を入力してください。
- 2) (オプション機能として)セキュリティ強化を目的として、「パスフレーズ」を割り当てる事が出来ます。この「パスフレーズ」を入力した場合、復元する際に必要となります。ニーモニック復元コード記録用シートの「Passphrase」欄に必ず記録してください。
入力した場合、復元時にパスフレーズも必要となります。




4-1. 暗号通貨の追加

4-2. 暗号通貨の選択 & 同期

5. Transaction(s) or Settings



トランザクション記録



トランザクションの詳細

5. Transaction(s) or Settings

ブロックチェーンエクスプローラーからはトランザクションのトラッキングができます(外部リンク)



※**高度な設定**:暗号通貨(ビットコイン又はライトコインのみ)を追加するときに選択可能
署名の仕組みを選択する事が出来ます。取引所や他のウォレットから出庫する際、制限がある場合があります。
 '84(NativeSegWit) : アドレスはbc1で始まり、bech32アドレスと呼ばれます。変更しなければこの設定となります。
 '49(SegWit) : アドレスは3で始まります。
 '44(Legacy) : アドレスは1で始まります。




Segwitって何?

[Learn more details!](#)




コインを受け取る為にする事



受け取りたい通貨を選択し、
"Receive" ボタンを押す



QRコードとアドレスが表示されます



QRコードをスキャンしてもらい、又はShareボタンを押してQRコードやアドレスをコピーし、手動でシェアする事も出来ます。

5. トランザクション又は他の設定

※暗号通貨の受け取りについては、指紋照合の必要はありません。
※アカウントへのログインは必要です



暗号通貨を簡単に送金



「宛先」にアドレスを入力するか、アイコンをタップして受取人のQRコードをスキャンします。




「手数料」により、送金時間が異なります。また、変動するので注意が必要です。参考)

<https://bitinfocharts.com/>



アプリとWalletカードの宛先を確認し、両方の画面の金額が正しい事も確認してください。

5. Transaction(s) or Settings



紐づかれた指紋を照合するか、登録済の指紋を照合します



MoriXWallet は1つのカードで2つのWalletが持てます


- メインWallet + 隠し Wallet
- メインWalletから簡単に隠しWalletにログイン可能



○ 指紋は8 指まで登録可能
万が一の事を考え、予備の指やご家族の指を登録することが可能です。
2本以上登録することを推奨します。

○ ウォレットに割り当てられている指紋を全て削除します

○ 指紋センサーに問題がある場合はセンサーを校正してください。(校正中は絶対に指紋センサーに触れないでください!)



○ ファームウェアをチェックして更新を行います(通貨や機能の追加)

○ Walletをリセットしますが、登録された指紋,FWはそのまま残ります

○ 全てのデータを消去します。FWは現在のバージョンが保持されます。
指紋や二ーモニックも消去されますのでご注意ください!

○ MoriXWalletカードIDやFWのバージョン、バッテリー状態を表示します

○ 表示する通貨が選択可




○ Wallet又は暗号通貨の名称を変更出来ます(メイン又は隠しWallet)

○ 隠しWalletの作成と隠しWalletへ「ほかのウォレットに切り替える」からログイン出来ます


○ ログアウトし、BLE接続が切れます。**Walletの電源がオフになった場合、ここから一度ログアウトしてから再度ログインしてください。**



初期画面



ホーム画面



設定





BLE ペアリングの場合

発見

MoriX Wallet-01A0006A

Connection Request from: ec-18-da-9f-25-82

Bluetooth

Connection Request from: ec-18-da-9f-25-82

To connect to the device, make sure the number below matches the number on that device.

If the number matches, click Connect to complete the connection process.

If the number doesn't match, click Cancel.

686975

Ignore this device Cancel Connect

Connecting

686975

- 1) MoriXWalletアプリを起動し、Bluetoothをオンにします。
- 2) MoriXWalletの電源を入れます。
- 3) Bluetoothペアリングコードでカードを識別します。
- 4) LED # 2が白く点滅-指紋センサーに触れて、ペアリングを確認します。
- 5) PC側の「接続」をクリック



USB接続の場合

発見

MoriX Wallet-01A0006A

- 1) MoriXWalletアプリを起動します
- 2) カードをUSB経由でPCに接続すると、カードの電源が自動的にオンになります
- 3) 接続されているMoriXWalletカードがリストに表示されます



指紋の登録

指を繰り返しセンサーに触れてください

0%

指を置いてください

56%

指を置いてください

指紋の認証

一致しました


登録

次へ

- 1) 指紋センサーに広くとるよう
繰り返し触れます
- 2) 100%になるまで繰り返します
- 3) 登録している指紋を照合します -
 - 指紋登録照合が“一致”した場合 (LED#2 が**緑色**)に点灯します;
 - 指紋登録照合が“一致しない”場合 (LEDが **赤色**)に点灯しますので、再度照合を行ってください
- 4) 「次へ」をクリックして指紋登録を完了するか、「登録」をクリックしてさらに別の指紋登録をするか選択してください
※別の指紋登録は後から設定で行うことができます



- 1) 登録された指紋を照合します -
 - 指紋登録照合が“一致”した場合 (LED#2 が**緑色**)に点灯します;
 - 指紋登録照合が“一致しない”場合 (LEDが **赤色D**)に点灯しますので、再度照合を行ってください
- 2) 「ログイン」をクリックしてWalletを開始します





- 3) ウォレットを新規作成する
- 4) ニーモニックの言語を選択
- 5) ニーモニックの桁数を選択





6) ニーモニックワードを同封の「リカバリーシート」に書き留めます。

ニーモニック復元コード記録用シート

新しいWalletを作成する時は、順番にニーモニックの言語(ワード)を書き留めてください。書き留めた言語(ワード)は、後にウォレットを復元する時の為に安全な場所に保管し、絶対に紛失しないようにしてください。


メインWallet 隠しWallet

01. _____ 13. _____
 02. _____ 14. _____
 03. _____ 15. _____
 04. _____ 16. _____

7) 質問事項を記入した「ニーモニック復元コード記録用シート」から回答します

8) (オプション) より高いセキュリティを設定したい場合、「パスフレーズ」を「ニーモニックワード」に割り当てる事ができます。

※パスフレーズは絶対に忘れてたり無くしたりしないでください！弊社では一切記録していません！





各暗号通貨はチェーンと同期してから合計金額と法定通貨/為替レートをホストアプリの登録地域(モバイル、PC)に従って表示します。法定通貨/為替レートは設定画面から変更できます。



トランザクション履歴

Bitcoin		56.63 USD
1 BTC = 10404.33 USD		
		0.00544259 BTC
Sep 24, 2019	To 18pZyPvs7NX9Pz1Xb...	-0.00003 BTC
Sep 20, 2019	To 13pFfoHdYcRGNnGv...	-0.00005 BTC
May 25, 2019	To 1H3cpbPiNBwov6Gpts...	-0.00001 BTC
May 6, 2019	To 1MUuC1T6qYt87am3b...	-0.00001 BTC
May 4, 2019	To 1JfBG7mpbSxcBWtne...	-0.00001 BTC
May 2, 2019	From 136fjfQyr6Zk7einY...	+0.00008 BTC
Mar 15, 2019	From	+0.00008 BTC
Mar 15, 2019	From 1Han5ETHyuXVvUK3...	+0.0007 BTC

トランザクション詳細

Bitcoin		56.63 USD
1 BTC = 10404.33 USD		
		0.00544259 BTC
Sep 24, 2019	To 18pZyPvs7NX9Pz1Xb...	BTC
Sep 20, 2019	To 13pFfoHdYcRGNnGv...	BTC
May 25, 2019	To 1H3cpbPiNBwov6Gpts...	BTC
May 6, 2019	To 1MUuC1T6qYt87am3b...	BTC
May 4, 2019	To 1JfBG7mpbSxcBWtne...	BTC
May 2, 2019	From 136fjfQyr6Zk7einY...	BTC
Mar 15, 2019	From	BTC
Mar 15, 2019	From 1Han5ETHyuXVvUK3...	+0.0007 BTC

Date
September 24, 2019 at 10:30:45 AM GMT+8

Sent
0.00003 BTC

To
18pZyPvs7NX9Pz1XbPJKvsEjwGMUGeTB7H

Fee
0.0000349 BTC

Transaction ID
8875694878dfaa30949d9441897d7507dc53945b6a15f17198f36eba7ead3358

[OK](#)



コインを受け取る為にする事



QRコードとアドレスを表示します



アドレスをコピーしてシェアする事も出来ます

※受取については指紋照合ログイン後の再度指紋照合の事前確認は不要です



暗号通貨を簡単に送金

送る BTC

MoriX Wallet-01A0006A
My Wallet

宛先
bc1qzr89xc29xk05xxxxxck5zgzgk9cvmu9v.....

金額
0.0003 BTC

手数料
0.000038 BTC

注釈
その他

キャンセル 確認

このトランザクションを再度確認してください

送金
0.0003 BTC

宛先
Bc1qzr89xc29xk05xxxxxck5zgzgk9cvmu9v.....

手数料
0.000038 BTC

その他

キャンセル 確認

送る

送る

Finder

Sun 1:44 PM

MoriX

MoriX Wallet-01A0006A
My Wallet

ビットコイン
m / 84' / 0' / 0'


1 BTC = 9272.58 USD
0.0 BTC

送る

アプリとWalletカードの宛先を確認し、両方の画面の金額が正しい事も確認してください。



紐づかれた指紋を照合するか、登録済の指紋を照合します



設定

ウォレット管理



名称変更

指紋と紐付けて
ログイン指紋と紐付けた
ログインを解除隠しウォレット
の作成他のウォレット
に切替える

暗号通貨を追加



暗号通貨を削除



ログアウト

指紋管理



指紋の登録



指紋を全て削除

指紋センサーの
校正

デバイス管理

ファームウェア
のアップデートウォレットを
リセットウォレットを初
期化(工場出荷時
状態)

デバイスの情報

環境設定



表示通貨

Wallet 管理

- **暗号通貨の追加:** ここで新しい暗号通貨を追加できます。ビットコインまたはライトコインでBIP84を有効にする場合は、ここで有効に出来ます
- **暗号通貨の削除:** ここから作成した暗号通貨項目を削除できます
- **名称変更:** ウォレット(メイン・隠しウォレット)や暗号通貨の名前を変更出来ます
- **他のWalletに切替える:** MoriXWalletからログアウトし、BLE接続が切れます; Walletカードの電源がオフになった場合、ここから一度ログアウトしてから再度ログインしてください。
- **ログアウト:** MoriXWalletからログアウトし、BLE接続が切れます; Walletカードの電源がオフになった場合、ここから一度ログアウトしてから再度ログインしてください。

指紋 管理

- **指紋の登録:** 8 指迄登録出来ます
- **指紋を全て削除:** ウォレットに割り当てられている指紋を全て削除します
- **指紋センサーの校正:** 指紋センサーに問題がある場合はセンサーを校正してください。**(校正中は絶対に指紋センサーに触れないでください!)**

デバイス 管理

- **ファームウェアのアップデート:** ファームウェアを自動的にチェックして更新を行います
- **ウォレットをリセット:** Walletをリセットしますが、登録された指紋はそのまま残ります
- **ウォレットを初期化(工場出荷時状態):** 全てのデータを消去します
- **デバイスの情報:** MoriXWalletカードIDやファームウェアのバージョン、バッテリー状態を表示します
- **表示通貨:** 通貨を選択できます




電源ON



メインWalletへログインする
指紋を照合します



指紋照合でWalletにログイン




メインWallet名が表示



1番目の暗号通貨残高
が表示されます



1番目の暗号通貨の
QRコードが表示されます
受取もここから出来ます



1番目の暗号通貨の
アドレスが表示されます



2番目の暗号通貨の残高
が表示されます



電源ボタンを1回押すたびに
次の画面に切り替わります





- E-ink: アイコン+メッセージ(現在は英語と日本語のみ対応)
- 言語はAPP“OS言語”(スマホ又はPC)に従ってアルファベットまたは数字を表示します。

状態	LED#1	LED#2	E-ink(アイコン)	E-ink(メッセージ)
電源ON	青色点灯	青色点滅	BLE or USB + Battery	[Welcome]
BLE ペアリングモード	青色点灯	緑色点滅	Battery	各メッセージ
BLE ペアリング 確認	青色点灯	白色速点滅		
BLE ホスト接続	青色点灯	青色点灯		
指紋照合待ち状態	青色速点滅	青色点滅	BLE or USB + Battery	各メッセージ
指紋照合確認	青色点灯	緑色点灯	BLE or USB + Battery	各メッセージ
指紋照合不一致	青色点灯	赤色点灯	BLE or USB + Battery	各メッセージ
充電中	青色点灯	黄色点滅	USB バッテリー給電 バッテリー給電	
Low battery	青色点灯	赤色点滅	Low battery	
ブートまでのバッテリー給電	N/A	赤色点滅		なし(低充電状態まで30分程かかる場合があります)

バッテリーアイコン:
 Level3: full (85%~100%)
 Level2: 61%~85%
 Level1: 36%~60%
 !: <35%以下, low battery(LED#2が赤く点滅します)

- **USBアイコン有り:**
カードがUSBデータポートに接続されてHIDデバイスとして認識されている状態
- **USBアイコン無し:**
カードがUSBに接続されている状態(USB給電状態のみ)

We believe in a brave new world,
where you are the key to everything.

指紋認証

- Wallet ログイン
- トランザクション - 送金
- 8指まで登録可能



Walletを安全に活用

- EAL 5 + SE設計
- 指紋認証による高いセキュリティ



アプリ連携

- 専用アプリと連携してしっかり管理



スタンドアロンモード:

- E-inkディスプレイ内蔵
- 通貨ごとの残高表示とQRコード表示に対応



防水性能

- 防塵・防水 IP68取得



USB+BLE デュアルインターフェース:

- BLEでモバイルアプリと接続
- ドッキングステーションからUSB接続でWebブラウザからも操作可能



Q. 電源が入らない。充電しているが、LEDが充電中にならない。

A. MoriXWalletCardを最初に使うときに、充電する必要があります。

電池が空の状態では、LEDも光りません。充電を10分程度続けると、充電中のLEDが光るようになります。

Q. 充電が終了したのに、電源を入れるとすぐに切れてしまう。

A. モバイルバッテリーなどで充電していませんか？

モバイルバッテリーで充電をしようとした場合、モバイルバッテリー側が何らかの判断で、給電をやめてしまうことがあります。その場合は、充電が完了したように見えますが、実際は充電が十分にされていません。

恐れ入りますが、PCやACアダプタのUSBから充電をお願いいたします。

Q. MoriXWalletCardを紛失したり破損した場合、暗号資産を取り戻すことはできますか？

A. MoriXWalletCardをもう一つお買い上げ頂くことでウォレットの復元が可能です。

MoriXWalletCardでウォレット作成時に、バックアップ用にニーモニックを「ニーモニック復元コード記録用シート」(紙)に記録する手順となっています。記録した「ニーモニック復元コード記録用シート」(紙)を使って、ウォレットの復元を行うことができます。

「ニーモニック復元コード記録用シート」(紙)は、非常に大切です。大事に保管してください

Q. 電池交換できますか？

A. 充電式電池を採用しています。

同梱の専用充電器に入れUSB端子から充電します。

Q. ウォレットの新規作成画面で「ウォレットの名前を入力」欄に、日本語で入力すると「半角英数字とスペースのみ使用できます」が表示されます。

A. 大変恐れ入りますが、ウォレットの名前は半角英数字で入力をお願いいたします。

Q. 今後、Ripple (XRP) の対応予定とありますが、いつ対応予定ですか？

A. 既に対応済みです。

専用アプリケーションから「ファームウェアのアップデート」を行うと追加できるようになります。

Q. 利用する際、どこの取引所でも大丈夫でしょうか？

A. MoriX Wallet Card としては、取引所などは選びません。

ただし、取引所によっては、送金できるハードウェアウォレットを限定していたり、そもそもハードウェアウォレットには送金できない取引所もあるようです。

また、取引所側で、署名の仕組み (Native SegWit / SegWit / Legacy) が制限されている場合があります。

詳しくは、口座のある取引所にお問い合わせください。

Q. Bluetoothでのペアリングが出来ない

A. アプリでタップした後、必ず「MoriX Wallet Cardの指紋センサ部分にタッチ」する必要があります。
(セキュリティの観点で、勝手につながらないようにになっています)

Q. BLEで接続する際、失敗します。

A. ① BLEがONになっていることを確認してください。

【iOS】(MacOS、Androidも同様です)

「設定」-「Bluetooth」

② アプリがBLEを使えるようになっているか確認します。

【iOS】(MacOS、Androidも同様です)

「設定」-「MoriX Wallet」でBluetoothがONになっていること

上記でも解決しない場合、履歴が影響している可能性がありますので、下記操作で削除して下さい。

【iOS】(MacOS、Androidも同様です)

・「設定」-「Bluetooth」-「自分のデバイス」の「MoriX Wallet-xxxxxxx」の横 i をタップする。

・「このデバイスの登録を解除」を押します。

(すべてなくなるまで繰り返します)

・スマホを再起動します。

Q. 「ニーモニック復元コード記録用シート」(紙)を確認し、「ウォレットを復元する」をしても通貨が元に戻らない。

A-1. 「ウォレットを復元する」のあと、復元まで時間がかかる場合があります。1日程度お待ちください。

A-2. 1日経過後も復元しない場合、一度スマホのアプリを削除し、スマホを再起動、再びMoriXウォレットアプリをインストールしてください。そして、もう1日お待ちください。

A-3. 何日経過しても、復元しない場合には…

入力が間違っていないかももう一度確認をお願いいたします。

特に、パスフレーズ(オプション)を入力した場合は、入力忘れていないかもご確認ください。



〒100-0006

東京都千代田区有楽町2丁目2番1号 X-PRESS有楽町9F

TEL: 03-5537-8060

E-mail : morix.info@morixjp.com

27 May 2024 V1.28